RoHS2

0.175 mm ピッチ超低背 FPC 用コネクタ 【上接点タイプ】

FF29B Series

Fujikura



概　要

FF29B シリーズは、0.175㎜ピッチ、奥行き 3.0㎜、
高さ 0.66㎜の超低背狭ピッチ FPC コネクタです。
高電流対応で電源端子としても使用できる端子を
2 端子備えている上接点専用のコネクタです。

特　長

◆弊社独自のカム式バックロック採用により、確実な作業が行えます。
◆電流を 2.0A まで流せる端子を 2 端子備え、高電流に対応可能です。
◆コンタクト接点は、上接点です。
◆ニッケルバリアの採用により、はんだ上がりを防止しています。
◆ FPC を上方向に引張り上げても、ロックが開きません。
◆ロック解除状態で納入の為、作業前にレバーを開く必要がありません。
◆ハロゲンフリー対応

注意　※ FPC を挿入しない状態でロックレバーを閉じないで下さい。

用　途

携帯電話、PDA、ウェアラブルデバイス、小型モバイルなど

仕　様

定格電圧	AC 50V（r.m.s.）
定格電流	0.3A 信号コンタクト、2.0A 電源コンタクト
耐電圧	AC 200V(r.m.s.) ／ 1 分間
絶縁抵抗	DC 250V で 50ＭΩ以上
接触抵抗	100m Ω以下　信号コンタクト 40m Ω以下　電源コンタクト

材　質 / 表面処理

RoHS Compliant

部 品 名	材質／表面処理
コンタクト	銅合金／ Ni 下地 Au フラッシュめっき
ハウジング	LCP 樹脂（UL94V-0）／黒色
レバー	PPS 樹脂（UL94V-0）／黒色

◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

単位：mm

▶0.175mm ピッチ FPC コネクタ【上接点タイプ】

FF29B- □□ A-R21A-B-3J
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①シリーズ名	FF29B
②芯 数	表ー 1 参照
③接点形状	A：上接点、適合 FPC 厚：0.12±0.02mm
④コンタクトスタイル	R：ライトアングル
⑤コンタクト材料	2：コルソン合金
⑥コンタクト表面処理	1：Ni 下地 /Au（フラッシュ）めっき
⑦ロックレバー形状	A：標準タイプ
⑧ハウジング色	B：黒
⑨材料	3J：ハロゲンフリー、PFAS フリー

◆外形寸法
奇数芯数の場合



◆推奨基板取付寸法
No.1 端子を基準に千鳥に配列。

◆適合 FPC 寸法

標準タイプ（FPC）



チェックマーク付タイプ（FPC）



◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

単位：mm

▶ 0.175mm ピッチ FPC コネクタ【上接点タイプ】

◆外形寸法

偶数芯数の場合



◆推奨基板取付寸法

No.1 端子を基準に千鳥に配列。



◆適合 FPC 寸法

標準タイプ（FPC）



チェックマーク付タイプ（FPC）



表−1

品　名	芯 数	A	B	C	D	E	F	G	H
FF29B-16A-R21A-B-3J	16	4.925	3.345	2.275	3.895	2.845	3.095	2.625	3.845
FF29B-20A-R21A-B-3J	20	5.625	4.045	2.975	4.595	3.545	3.795	3.325	4.545
FF29B-22A-R21A-B-3J	22	5.975	4.395	3.325	4.945	3.895	4.145	3.675	4.895
FF29B-25A-R21A-B-3J	25	6.500	4.920	3.850	5.470	4.420	4.670	4.200	5.420

◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

単位：mm

▶梱包仕様

■リール状態寸法図



■エンボスキャリアテープ寸法図



品　名	芯 数	A	B	C	D	E	F	G
FF29B-16A-R21A-B-3J	16	5.08	22.4	16.4	13.5	7.5	14.3	16.0
FF29B-20A-R21A-B-3J	20	5.78						
FF29B-22A-R21A-B-3J	22	6.13						
FF29B-25A-R21A-B-3J	25	6.65						

■梱包単位：5,000 個 / リール

◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

単位：mm

▶ コネクタ操作方法と注意点

1. コネクタ実装状態



写真①

・ロックレバー開放状態での納入となりますので、
　ＦＰＣを挿入する前に、ロックを操作する必要はありません。（写真①）

・ロックを閉じた状態でリフロー実装をしないで下さい。

・FPC 未挿入状態でロックレバーを閉じないでください。
　FPC 未挿入状態でロックレバーを閉じると、接点間ギャップが狭くなり、
　FPC 挿入力が上昇します。

・ロックレバー真上から、荷重をかけないで下さい。（図①）
　又、反ロック方向に荷重をかけないで下さい。（図②）
　ロック破損、もしくは端子変形の原因となります。



図①



図②

・コネクタの FPC 挿入口に爪等を引掛けないでください。
　コネクタ破損の原因となります。（図③）



図③

◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
　また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

2. FPC 挿入方法

・ＦＰＣ導体面を写真②の方向にして、挿入します。(正：写真②、誤：写真③)

・ＦＰＣをコネクタに対して真っすぐに挿入して下さい。
ＦＰＣ仮保持機構を採用している為、挿入に若干の力が必要です。
ＦＰＣがしっかり奥まで挿入出来ているか、確認してください。



写真②



写真③

3. FPC 確認方法

・フランジ付き FPC の場合、フランジの位置を確認することにより
浅挿入・斜め挿入を確認・防止することが出来ます。(図④、図⑤、図⑥)



図④：正常挿入状態　図⑤：浅め挿入状態　図⑥：斜め挿入状態

* ケーブルロックタブが FPC に引っ掛かっていれば、FPC パターン部から接触端子が
脱落することはありません。

◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

単位：mm

▶ コネクタ操作方法と注意点

4. ロック方法

・回転させる要領で、ロックレバーを押し下げます。(写真④)
その際に、ハウジングに無理な力をかけないよう注意して下さい。(写真⑤)



写真④



写真⑤

・爪の先端でロックしないでください。ロック破損の原因となります。(写真⑥)
・ロックレバー端部をロックする場合は、少なくともロックレバー全幅の半分以上の幅を押して下さい。(写真⑦)



写真⑥



写真⑦

◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

単位：mm

▶ コネクタ操作方法と注意点

5. FPC 抜去方法

・ロックレバーを矢印方向に軽く跳ね上げる要領で、押し上げます。(写真⑧)
その際に、必要以上の力をロックレバーにかけないよう注意して下さい。(写真⑨)



写真⑧



写真⑨

6. その他

・手はんだ実装時、過量のはんだを盛らないでください（端子上 0.05mm 以下)。(図⑦)



図⑦

7. ＥＳＤ(静電耐電圧)

本コネクタは、ESD 対策をしておりませんので、取扱時には注意して下さい。

8. コネクタ廃却方法

産業廃棄物として処理して下さい。

◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。